

M1000E



Toegangscontrolecentrale M1000E met ingebouwde ontvanger, relaisuitgang en geschikt voor 1 kaartlezer.

Te programmeren via knoppen of afstandsbediening

- ▶ 999 gebruikers
- ▶ 1 input voor lezer, ingebouwde ontvanger voor gebruik met handzender
- ▶ 1 output relais 5A
- ▶ Ingebouwde ontvanger geschikt voor alle Prastel handzenders
- ▶ Iedere pas of handzender heeft eigen unieke positie
- ▶ Simpele bediening door 4 drukknoppen
- ▶ Geheugen uitleesbaar met WINGTPROG
- ▶ Behuizing van ABS geschikt DIN rail montage
- ▶ Uitgang/portier drukknop aansluiting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding:	12 - 24 Vac/dc
Ingangen:	1 ontvanger, 4 kanalen
	1 ingang Wiegand 26,30,37 bit (default Wiegand 30)
Output relais:	1
Schakeltijd relais:	schakeltijd 1 - 180s of bistabiel
Capaciteit output relais:	5 A
Programmering:	d.m.v. 4 knoppen aan de voorkant
Werktemperatuur:	van -20° tot +55° C
Waterdichtheid:	IP 44
Afmetingen en gewicht:	70 x 90 x 60 mm - 260 g