


M2000PE



Toegangscontrolecentrale M2000PE met ingebouwde ontvanger, 2 relaisuitgangen en geschikt voor 2 kaartlezers.

Te programmeren via knoppen of afstandbediening

Programmeer knoppen



- ▶ 2000 gebruikers
- ▶ 2 inputs voor lezer, ingebouwde ontvanger voor gebruik met handzender
- ▶ 2 output relais 5A instelbaar
- ▶ Ingebouwde ontvanger geschikt voor alle Prastel handzenders
- ▶ Simpele bediening door 4 drukknoppen
- ▶ Geheugen uitleesbaar met WINGTPROG
- ▶ Behuizing van ABS geschikt DIN rail montage
- ▶ Uitgang/portier drukknop aansluiting
- ▶ Anti-passback functie (niet resetbaar)
- ▶ Aantal geheugenplaatzen toe te wijzen aan lezers/handzenders

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding:	12 - 24 Vac/dc
Ingangen:	1 ontvanger, 4 kanalen 2 ingang Wiegand 26,30,37 bit (default Wiegand 30)
Output relais:	2 onafhankelijk van elkaar
Schakeltijd relais:	schakeltijd 1 - 180s of bistabiel
Capaciteit output relais:	5 A
Programmering:	d.m.v. 4 knoppen aan de voorkant
Werktemperatuur:	van -20° tot +55° C
Waterdichtheid:	IP 44
Afmetingen en gewicht:	105 x 90 x 60 mm - 320 g