

## MRRE (ontvanger)



- ▶ Kanaal van de handzender instelbaar
- ▶ Output Wiegand 26/30/37, Dataclock, TTL, RS232
- ▶ Frequentie 433,920 MHz
- ▶ Numerieke code 24 bits

**MRRE is een multi-protocol ontvanger.**

De MRRE ontvanger is geschikt om te worden verbonden met diverse (bestaande) toegangscontrolecentrales

De code van een handzender wordt geconverteerd in een Wiegand format dat compatibel is met de overgrote meerderheid van alle toegangscontrolecentrales.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding:	12 - 24 Vac/dc
Verbruik:	30 mA
Frequentie stabiliteit:	$\pm 180$ ppm
Gevoeligheid:	minder dan $1 \mu\text{V}$
Werktemperatuur:	van $-20^\circ$ tot $+55^\circ \text{C}$
Afmetingen en gewicht:	140 x 110 x 40 mm - 230 g

### MRRE werkt met:



BFOR, MPSTP2E-XP, TC4E,  
TP3E-XP, MPSTF3E, MPSTL2E,  
MPSTL4E